УДК 537.533; 535.4

DOI: 10.17223/00213411/63/12/30

Т.М. ГУСВИЦКИЙ, А.П. ПОТЫЛИЦЫН

НЕПОЛНАЯ ФОКУСИРОВКА КОГЕРЕНТНОГО ОПТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СГУСТКОВ *

На основе разработанной модели произведено моделирование когерентного оптического переходного излучения (КОПИ) от фемтосекундных электронных сгустков. Показано, что при использовании частичного экранирования поля КОПИ с последующей фокусировкой линзой данная методика позволяет улучшить пространственное разрешение и измерять поперечные размеры с точностью до нескольких микрон. Показано, что наиболее приемлемая степень экранирования – 50 %-е экранирование. В этом случае становится возможным избавиться от кольцевой структуры изображения пучка, типичного для измерений с помощью КОПИ.

Ключевые слова: когерентное оптическое переходное излучение, электронный пучок, электронный сгусток, оптическая система, изображение пучка, линейные ускорители.

Введение

Диагностика электронных пучков по оптическому переходному излучению (ОПИ) является основным методом измерения поперечного профиля пучка на современных ускорителях [1, 2]. Переходное излучение испускается при пересечении зарядом границы раздела двух сред с разными значениями диэлектрической проницаемости. Компонента этого излучения, испускаемая в направлении зеркального отражения (так называемое переходное излучение «назад») широко используется в диагностике пучков, так как позволяет проводить измерения в условиях низкой фоновой загрузки. Фокусируя данное излучение линзой на детекторе с пространственным разрешением, можем получить изображение пучка, из которого восстанавливается информация о его размере, на основании характеристик оптической системы.

В настоящее время использование лазерных ускорительных технологий обеспечивает ускорение электронных сгустков фемтосекундной длительности [3]. Переходное излучение от таких пучков становится когерентным уже в оптическом диапазоне, и традиционные методы диагностики электронных пучков по сфокусированному переходному излучению теряют свою применимость.

Изображение на детекторе, генерируемое когерентным переходным излучением, представляет собой кольцевую структуру, для которой, в отличие от некогерентного переходного излучения, не создан алгоритм реконструкции поперечного размера [4]. В работе [5] представлена модель, связывающая поперечный размер пучка с радиусом кольцевой структуры, на основе которой предлагается метод для улучшения пространственного разрешения стандартной оптической системы [6].

Модель

Переходное излучение вперед испускается вдоль траектории частицы, причем излучение формируется в виде конуса с нулевой интенсивностью вдоль траектории и максимумами, расположенными под углами $1/\gamma$ к траектории частицы, где γ – лоренц-фактор частицы (рис. 1) [7].

Переходное излучение назад обладает таким же угловым распределением, сконцентрированным в направлении зеркального отражения.

Спектрально-угловое распределение когерентного переходного излучения сгустка заряженных частиц описывается следующей формулой [8]:

$$\frac{d^2W}{d\omega d\Omega} = N \frac{d^2W^{\text{inc}}}{d\omega d\Omega} + N(N-1) \frac{d^2W^{\text{coh}}}{d\omega d\Omega}. \quad (1)$$

* Работа выполнена в рамках Программы повышения конкурентоспособности ТПУ.

Уважаемые читатели!

Доступ к полнотекстовой версии журнала
«Известия высших учебных заведений. Физика»
осуществляется на платформе
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
на платной основе:

<https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7725>